



Antena AM Para Protección de Activos Comerciales Acustic Magnetic (MAESTRA)

SKU: CA78L/F1C Marca: Century Categoría: Lectores EAS

\$14,764.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 58 KHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: 48 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 0.4A@ 120 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1548 x 400 x 130 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor del marco: 45 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor de la base: 130 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere antena receptora: CA78L/F1S </div> </div> <!-- Sección de observaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Observaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El rango de detección depende de la calidad de la alimentación, niveles de ruido así como el tipo de tags <li style='margin-bottom: 5px;'>Con tag de etiqueta adherible R011 el rango varía entre 160 a 180 cm entre antenas, dependiendo del lugar de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Con tags rígidos T010B, T010W y T213 el rango varía entre 180 a 200 cm </div> <!-- Sección de requerimientos de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requerimientos de entorno de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que la antena esté instalada en un entorno con buena ventilación <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que el entorno esté limpio y seco <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que no haya posibilidad de que entre agua en el marco de la antena <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que no haya objetos metálicos grandes cerca de la antena <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que no haya etiquetas de 58 KHz cerca de la antena </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requerimientos de la fuente de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Todas las antenas dentro de los 40 m deben usar la misma fuente de alimentación de 110 VCA con neutro a la izquierda y vivo a la derecha <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra de alta calidad (en la caja de distribución) con voltaje entre vivo y tierra de 110VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>No usar energía suministrada por UPS o generador privado <li style='margin-bottom: 5px;'>El cable vivo no debe conectarse a electricidad dinámica y es mejor usar la misma fuente para sistemas de iluminación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requerimientos externos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación independiente con buena conexión a tierra (110V o 220V entre fase y tierra) <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar que el voltaje de la fuente de alimentación sea normal <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetas de 58 KHz deben estar a 3 metros o más de la antena </div> </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); color: inherit;'> Nota: No se recomienda su uso en bibliotecas, ferreterías, productos de metal, equipos electrónicos directamente o lugares con gran cantidad de metal. </div> </div> <!-- Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>En caso de manejar carriles tomar en cuenta la estructura: Maestra-Esclava-Maestra. </p> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño maestro-esclavo escalable para múltiples puntos de salida
Característica 2	Rango de detección ajustable según tipo de tag: 160-200 cm
Característica 3	Consumo energético eficiente de 48 W para operación continua
Característica 4	Construcción en ABS resistente para alta durabilidad operativa
Característica 5	Compatible con tags adheribles, rígidos y de lápiz para diversos activos
Característica 6	Requiere antena receptora CA78L/F1S para funcionamiento completo