



Estación manual de incendio direccional de doble acción, con texto en español, para lazo SLC

SKU: BG12-LX-SP Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$1,710.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La BG-12LX-SP de Fire-Lite (marca de Honeywell) es una estación manual de incendio direccional, con texto en español, diseñada para conectarse al lazo SLC de paneles de detección de incendio direccionables Fire-Lite. Al ser direccional, el panel de control identifica el punto exacto donde se activó la alarma, agilizando la respuesta del personal de emergencia. Su diseño de doble acción requiere dos movimientos para activarse, reduciendo las falsas alarmas por manipulación accidental. Es compatible con los paneles MS-9050UD, MS-9200UDLS y MS-9600UDLS de Fire-Lite.

Características principales

- Direccionamiento integrado: el panel muestra la ubicación exacta de la activación.
- Doble acción (empujar y jalar) que reduce falsas alarmas por activación accidental.
- LED bicolor visible en la manija: parpadea en normal y queda fijo en rojo en alarma.
- Permite inspección y ajuste de dirección sin generar una condición de alarma.
- Terminales de tornillo cautivo para conexión de dos hilos al lazo SLC.
- Montaje superficial (SB-10/SB-I/O) o empotrado en caja simple, doble o de 4'.

Especificaciones técnicas

ALIMENTACIÓN	24 VCD nominal, máx. 28.0 VCD en el lazo SLC
CONSUMO	375 µA máx. en reposo; 5 mA máx. en alarma
RANGO DE DIRECCIONES	1-159 (MS-9600), 1-99 (MS-9200UDLS), 1-50 (MS-9050UD)
PANELES COMPATIBLES	MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS
MONTAJE	Caja simple, doble o de 4' (empotrado); SB-10/SB-I/O (superficial)
CERTIFICACIONES	UL/ULC S711, FM Approved, MEA 67-02-E, CSFM 7150-0075:0184