



Fuente de poder 13.8V, 80A, conmutada para instalación en rack

SKU: SEC-80BRM    Marca: SAMLEX    Categoría: Fuentes Industriales de CD

\$6,641.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño conmutado de alta eficiencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED de estado y fallos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecarga</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de alarma acústica de fallos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector D-Sub de 25 pines para monitoreo remoto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de refrigeración forzada con 2 ventiladores</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible de protección de módulos: 250V, 4A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de circuito: 125/250V, 25A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para montaje en rack de 19" (2U de altura)</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje de entrada:</strong> 105-125 VAC, 50/60 Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente de entrada:</strong> 16 A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje de salida nominal:</strong> 13.8 VDC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje sin carga:</strong> 14 VDC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje a plena carga:</strong> 13.45 VDC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Regulación de voltaje:</strong> 1%</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente continua:</strong> 80 A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente pico:</strong> 92 A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Limitación de corriente:</strong> 96 A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rizado de salida (pico a pico):</strong> 150 mV</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ruido de salida (pico a pico):</strong> 0.8 V</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente de carga de batería:</strong> 8 A</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cantidad de módulos:</strong> 4</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cable de alimentación:</strong> 12 AWG, 3 conductores</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conector de alimentación:</strong> NEMA 5-20P, 125V, 20A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 483 x 404 x 91.4 mm (19" x 15.9" x 3.6")</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 10.7 kg (23.5 lbs)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de temperatura:</strong> 0 - 40°C</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de telecomunicaciones</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de audio profesional</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptores GPS</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas CCTV</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación para equipos críticos</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Expansión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de expansión hasta 100 A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere módulo SEC2012MP5B</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada módulo adicional aporta 20 A</li> </ul> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>