



Módulo de atenuación RF con control 0-10 V para balastros fluorescentes y drivers LED, conmuta hasta 5 A a 120/277 V, para sistemas RadioRA 2 y HomeWorks QS

SKU: LMJ5TDVB Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$4,454.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El módulo de atenuación RF con control 0-10 V es un control por radiofrecuencia que opera balastros fluorescentes y drivers LED con interfaz 0-10 V a partir de los comandos de un sistema Lutron RadioRA 2 o HomeWorks QS. Su enlace 0-10 V entrega o recibe automáticamente hasta 60 mA hacia las luminarias, y su relevador integrado conmuta la carga a voltaje de línea de hasta 5 A. Se instala en una caja de conexiones eléctricas a través de un knockout de 1/2 pulgada (21 mm) y cumple los requisitos para uso en plenum según NEC 2011 300.22(C)(3). Es ideal para integrar iluminación arquitectónica 0-10 V en proyectos residenciales y comerciales ligeros controlados por RadioRA 2 o HomeWorks QS.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Controla balastros fluorescentes y drivers LED mediante enlace 0-10 V de hasta 60 mA (fuente o sumidero)Conmuta la carga a voltaje de línea hasta 5 A, sin requerir carga mínimaRadiofrecuencia Lutron Clear Connect (431.0-437.0 MHz) con alcance de 9 m desde el repetidorAjuste configurable de límites alto y bajo de atenuación (high-end y low-end trim)Se monta a una caja de conexiones a través de un knockout de 1/2 pulgada (21 mm)Aprobado UL 2043 para uso en plenum; certificaciones UL, FCC, CSA, IC y NOMRequiere software RadioRA 2 Inclusive o HomeWorks QS para la funcionalidad del sistema<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación120/277 V~, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga conmutadaHasta 5 A (MLV, ELV, incandescente, fluorescente magnético o electrónico y LED)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Enlace de control 0-10 VHasta 60 mA, fuente o sumidero automático; compatible con ANSI E1.3 e IEC 60929 Anexo E</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Comunicación RFClear Connect, 431.0-437.0 MHz; alcance de 9 m (30 ft) desde el repetidor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MontajeCaja de conexiones eléctricas, knockout de 1/2 in (21 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambiente de operación0 °C a 40 °C, humedad 0% a 90% sin condensación, solo interiores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones100.1 x 71.6 x 31.8 mm (alto x ancho x profundidad)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesUL, UL 2043 (plenum), FCC Clase B, CSA, IC, NOM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla balastros fluorescentes y drivers LED mediante enlace 0-10 V de hasta 60 mA (fuente o sumidero)
Característica 2	Conmuta la carga a voltaje de línea hasta 5 A, sin requerir carga mínima
Característica 3	Radiofrecuencia Lutron Clear Connect (431.0-437.0 MHz) con alcance de 9 m desde el repetidor
Característica 4	Ajuste configurable de límites alto y bajo de atenuación (high-end y low-end trim)
Característica 5	Se monta a una caja de conexiones a través de un knockout de 1/2 pulgada (21 mm)
Característica 6	Aprobado UL 2043 para uso en plenum; certificaciones UL, FCC, CSA, IC y NOM
Característica 7	Requiere software RadioRA 2 Inclusive o HomeWorks QS para la funcionalidad del sistema