



Bocina con lámpara estroboscópica para montaje en techo, candela seleccionable en campo, compatible con SpectrAlert Advance, Serie L

SKU: SPS-CRL Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,496.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La SPS-CRL de System Sensor es un dispositivo combinado de bocina y lámpara estroboscópica de la línea L-Series, para montaje en techo, color rojo, que notifica de forma audible y visual en caso de incendio conforme a NFPA 72. Integra una bocina de evacuación de doble voltaje con un estrobo de xenón cuya intensidad (candela) se ajusta en campo, y forma parte de la plataforma Xenón que sustituye a SpectrAlert Advance con menor consumo de corriente. Se instala en sistemas de detección de incendio comerciales e institucionales, y es compatible eléctricamente con los circuitos NAC existentes de las líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance.

Características principales

- Combina bocina de evacuación y lámpara estroboscópica en un solo dispositivo de techo
- Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 o 177 cd
- Selección automática de operación a 12 o 24 V en los ajustes de 15 y 30 cd
- Interruptor giratorio para voltaje de bocina (25 o 70.7 Vrms) y potencia
- Destello de xenón a 1 Hz conforme a NFPA 72 en toda la ventana de voltaje
- Compatible con módulo de sincronización MDL3 y líneas SpectrAlert/SpectrAlert Advance
- Listado UL1971 y UL1480, aprobado FM para servicio de protección contra incendio

Especificaciones técnicas

Voltaje nominal (bocina)	25 o 70.7 Vrms
Voltaje nominal (estrobo)	12 o 24 VDC regulado, o FWR
Rango de voltaje de operación	8-17.5 V (12 V nom.) o 16-33 V (24 V nom.)
Rango de frecuencia	400 a 4,000 Hz (520 Hz con panel compatible)
Potencia	¼, ½, 1 o 2 W
Dimensiones (sin caja de montaje)	6.8 in diám. x 2.8 in prof. (173 x 73 mm)
Temperatura / Humedad	0-49 °C / 10-93% sin condensación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina bocina de evacuación y lámpara estroboscópica en un solo dispositivo de techo
Característica 2	Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 o 177 cd
Característica 3	Selección automática de operación a 12 o 24 V en los ajustes de 15 y 30 cd
Característica 4	Interruptor giratorio para voltaje de bocina (25 o 70.7 Vrms) y potencia
Característica 5	Destello de xenón a 1 Hz conforme a NFPA 72 en toda la ventana de voltaje
Característica 6	Compatible con módulo de sincronización MDL3 y líneas SpectrAlert/SpectrAlert Advance
Característica 7	Listado UL1971 y UL1480, aprobado FM para servicio de protección contra incendio