



Chapa Magnética de 175 lbs para puertas corredizas

SKU: MAG175 Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas y Contrachapas

\$1,616.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Chapa magnética electromagnética diseñada para el control de acceso en puertas corredizas automáticas. Genera una fuerza de retención de 175 lbs mediante alimentación de 12-24V AC/DC, liberando la puerta de forma inmediata al cortarse la energía (configuración fail-safe). Incorpora circuito de desmagnetización que elimina efectos residuales para apertura sin retardo. El indicador de estado visual permite supervisión operativa directa en campo. Su estructura compacta y peso reducido de 1.25 kg facilitan la integración en instalaciones con limitaciones de espacio.

Características Generales

- Fuerza de sujeción: 175 lbs (79.4 kg) / 80 kg máxima tensión
- Voltaje de operación: 12-24V AC/DC
- Consumo de corriente: 150 mA a 12V CC
- Configuración fail-safe: abierto en caso de falla de energía
- Activación por trigger para control de acceso
- Circuito de desmagnetización sin efecto residual
- Indicador de estado LED para monitoreo
- Posición de instalación ajustable en puerta automática
- Peso: 1.25 kg
- Aplicación: puertas corredizas

Desempeño

Fuerza de sujeción: 175 lbs
Máxima tensión: 80 kg
Voltaje: 12-24V AC/DC
Consumo: 12V CC / 150 mA
Estado en falla: abierto (fail-safe)
Activación: por trigger

Físicas / Eléctricas

Cuerpo: 71(L) x 65(W) x 45(H) mm
Placa: 147(L) x 65(W) x 3(H) mm
Peso: 1.25 kg
Diseño: conciso
Instalación: ajustable
Indicador de estado: LED
Contenido del Paquete: cuerpo de cerradura electromagnética, placa de adsorción, tornillo de fijación para ajuste de altura, manual de instrucciones de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación por trigger para control de acceso remoto
Característica 2	Diseño compacto de 71 x 65 x 45 mm para espacios reducidos
Característica 3	Circuito de desmagnetización sin efecto residual para liberación inmediata
Característica 4	Posición de instalación ajustable en puertas automáticas corredizas
Característica 5	Indicador LED de estado para monitoreo operativo en tiempo real
Característica 6	Consumo eficiente de 150 mA para reducir carga de fuente de alimentación