



Fuente de poder remota de 6 amperes y 24 Vcc con cargador de batería para paneles de detección de incendio de 12 o 24 V, gabinete rojo

SKU: HPF-PS6 Marca: HONEYWELL Categoría: Convencionales

\$13,287.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El HPF-PS6 es una fuente de poder remota de 6 amperes de la serie PS de Honeywell Gamewell-FCI, con cargador de batería integrado, diseñada para alimentar circuitos NAC (de notificación) y periféricos de un sistema de detección de incendio. Se conecta a cualquier panel de detección de incendio (FACP) de 12 o 24 Vcc que utilice un circuito de notificación de polaridad inversa estándar, o puede operar como fuente de alimentación independiente. Se utiliza para ampliar la capacidad de energía de un sistema contra incendio cuando el panel principal no tiene suficientes circuitos NAC o corriente auxiliar disponible, alimentando detectores de humo de cuatro hilos, anunciadores, sirenas con estroboscópico y retenedores de puerta.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Hasta cinco circuitos de salida limitados en energía, configurables como NAC o auxiliaresCompatible con cualquier panel de detección de incendio (FACP) de 12 o 24 Vcc listado UL 864Circuitos NAC Clase B, o Clase A agregando la tarjeta convertidora ZNAC-PS (se vende por separado)Sincronización NAC listada UL con dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex o AMSECOCargador de batería integrado para dos baterías de 7 Ah o 18 Ah, carga hasta 33 Ah externasDos relés de falla Forma C normalmente cerrados para falla de CA y falla generalGabinete de acero calibre grueso con acabado anticorrosivo, cerradura y 10 entradas ciegas dobles<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente de salida6 A, 24 Vcc filtrados, 3 A máximo por circuito</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación primaria120 Vca, 50/60 Hz, 5.0 A máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de batería2 baterías de 7 Ah o 18 Ah internas; carga hasta 33 Ah externas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones20.0 x 14.5 x 3.5 pulgadas (50.8 x 36.83 x 8.9 cm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GabineteAcero calibre grueso, color rojo, con cerradura</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesUL 864, UL 1481, NFPA 72, FM, FDNYS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre de cableTerminales removibles hasta 12 AWG (3.1 mm²)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta cinco circuitos de salida limitados en energía, configurables como NAC o auxiliares
Característica 2	Compatible con cualquier panel de detección de incendio (FACP) de 12 o 24 Vcc listado UL 864
Característica 3	Circuitos NAC Clase B, o Clase A agregando la tarjeta convertidora ZNAC-PS (se vende por separado)
Característica 4	Sincronización NAC listada UL con dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex o AMSECO
Característica 5	Cargador de batería integrado para dos baterías de 7 Ah o 18 Ah, carga hasta 33 Ah externas
Característica 6	Dos relés de falla Forma C normalmente cerrados para falla de CA y falla general
Característica 7	Gabinete de acero calibre grueso con acabado anticorrosivo, cerradura y 10 entradas ciegas dobles