



(HikFire) Alarma de Sonido y Luz / Comunicación LoRa / Alarma ≥ 85 dB / Instalación en Pared

SKU: HK-SG-1124 Marca: HIKVISION Categoría: Sistema Inalámbrico LoRa

\$2,107.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

ConsideracionesEste dispositivo de alarma se instala en lugares públicos y emite señales de sonido y luz para advertir a las personas que evacúen a un lugar seguro en caso de incendio.Soporta aplicaciones de red con gateways a través de comunicación LoRa, alarmas por batería baja, alarma de poder principal anormal, alarma anti-desmontaje y anomalía de comunicación.EspecificacionesCaracterísticas Principales:Estándares de rendimiento del producto: GB 26851-2011

'Alarma de sonido y/o luz contra incendios'Volumen de alarma: ≥ 85 dB a 3 metrosFrecuencia de destello: 1Hz ~ 2HzCiclo de cambio de tono: 3s ~ 5sAlarma anti-desmontajeAlarma de batería bajaCaracterísticas Físicas y Eléctricas:Alimentación: 12 VCD / 1A; batería de respaldo: batería de litio CR17450 (2400 mAh, 3 VCD, con cable)Vida útil de la batería: Standby: 5 años (según el uso real, la vida útil de la batería puede reducirse); Alarma: dura 60 minutos (batería de litio desechable, reemplazable)Corriente: Estado de espera ≤5 μA; Estado de alarma ≤130 mATemperatura de operación: -10°C ~ 55°CHumedad de trabajo: ≤95%, sin condensaciónDimensiones totales: 162mm x 112mm x 67mmMaterial de la carcasa: ABS, rojoPeso: 318 gramosCompatible con HikCentral ProfessionalPara utilizar los sensores de incendio LoRa con la plataforma de Hik-Central Profesional requiere las siguientes licencias: HC-P-VSS-B/OC : Permite tener el acceso a la plataforma de Hik-Central Professional (si ya existe un sistema activo, no se requiere esta licencia). HC-P-FIREDETECTION/1C : Permite agregar un sensor de incendio LoRa, se requiere una licencia por cada sensor.Nota: El sensor se agrega al panel NP-FTG200 y se debe contemplar la workstation HK-TX-1400 para la compatibilidad con HikCentral, no es posible agregar el sensor directamente a HikCentralCertificación Sistema de Detección de IncendioCertificación en los sistemas de detección de incendio LoRa de HikFirePara poder certificarse y obtener la distribución de los equipos LoRa de HikFire ingrese al siguiente link: Certificación HikFire, dar clic aquí Nota: Para aprobar el examen debe de obtener al menos 110 puntos de los 130 puntos disponibles

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alarma ≥ 85 dB a 3 metros
Característica 2	Frecuencia de destello 1Hz - 2Hz
Característica 3	Ciclo de tono ajustable 3s - 5s
Característica 4	Comunicación LoRa con gateway compatible
Característica 5	Batería de litio 2400 mAh
Característica 6	Detección de batería baja y sabotaje