



(netPower 16P) Switch administrable Sistema Operativo Dual, 16 puertos c/PoE, 2 puertos 10G SFP+ para Exterior

SKU: CR5318-16P-25+OUT Marca: MIKROTIK Categoría: Switches

\$7,473.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Alimentar un montón de puntos de acceso o cámaras IP y algunos enlaces ascendentes en una torre nunca ha sido tan fácil. netPower 16P tiene 16 puertos Gigabit Ethernet con salida PoE y dos puertos SFP+ para enlaces ascendentes de fibra 10G.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Su robusta y compacta carcasa exterior permite que el interruptor se monte en todo tipo de entornos, desde áticos y ejes húmedos hasta torres, mástiles y postes con abrazaderas de manguera.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>netPower 16P tiene un rendimiento sin bloqueo de 36 Gbps, una capacidad de conmutación de 72 Gbps y una velocidad de reenvío de 53.6 Mpps.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>El dispositivo en sí no tiene convertidor de voltaje incorporado. Necesita una fuente de alimentación de 24V para tener salida de punto de alimentación de 24V y/o fuente de alimentación de 48V para salida de punto de alimentación de 48V (IEEE 802.3 at/af).</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>La fuente de alimentación NO está incluida en el producto. Le invitamos a usar su opción de energía preferida, como batería, etc. Compatible también con fuentes de alimentación MikroTik 24HPOW, 48POW y 48V2A96W</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y con licencia. No es necesaria ninguna compra por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Código del producto: CR5318-16P-25+OUT <li style='margin-bottom: 5px;*>Arquitectura: ARM 32 bits <li style='margin-bottom: 5px;*>CPU: 98DX2265 <li style='margin-bottom: 5px;*>Recuento de núcleos de CPU: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia nominal de la CPU: 800 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 303 x 212 x 78 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Licencia de RouterOS: 5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema operativo: RouterOS/SwitchOS <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de la RAM: 256 MB <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño del almacenamiento: 16 MB <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de almacenamiento: FLASH <li style='margin-bottom: 5px;*>MTBF: Aproximadamente 200'000 horas a 25°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura ambiente probada: -40 °C a 70 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de entradas de CC: 2 (jack de CC) <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada del conector de CC: 18-30 V / 48-57 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo de energía: 316 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo de energía sin accesorios: 16 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Recuento de ventiladores: Pasivo <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE-out</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puentes de salida PoE: Ether1-Ether16 <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE out: 802.3af/at <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida máxima por puerto (entrada < 30 V): 1.1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida máxima por puerto (entrada > 30 V): 0.6 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Total máximo (A): 2.8A (18V-30V) y 1.4A (48V-57V) x2 A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ethernet</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puentes Ethernet 10/100/1000: 16 <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE: 16 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fibra</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puentes SFP+: 2 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Otro</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitor de temperatura de la CPU: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitor de voltaje: Sí <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificación y aprobaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación: CE, EAC, ROHS </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;*> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;*> src='https://i.mt.lv/cdn/rb_images/part1031582186492s.jpg' alt='Abrazadera de manguera 2'> <p style='text-align: center; margin-top: 8px; font-size: 14px; color: inherit;*>Abrazadera de manguera 2</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;*> src='https://i.mt.lv/cdn/rb_images/part1051582186544s.jpg' alt='Juego de fijación K-66'> <p style='text-align: center; margin-top: 8px; font-size: 14px; color: inherit;*>Juego de fijación K-66</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;*> src='https://i.mt.lv/cdn/rb_images/part1131594641035s.jpg' alt='Adaptador de CC a bloque de terminales x2'> <p style='text-align: center; margin-top: 8px; font-size: 14px; color: inherit;*>Adaptador de CC a bloque de terminales x2</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño exterior robusto para torres y postes
Característica 2	PoE en 16 puertos para APs y cámaras IP
Característica 3	Enlaces ascendentes de fibra 10G SFP+
Característica 4	Montaje versátil con abrazaderas de manguera
Característica 5	Rendimiento sin bloqueo de 36 Gbps
Característica 6	Requiere fuente de alimentación 24V externa