



Nudo Forjado para Cable de Retenida de 3/16".

SKU: NUDO-316F Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$43.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Nudo forjado para instalaciones con cable de retenida para carga constante o de alta demanda <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con la especificación FFC 4500 Type 1, class 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Torque recomendado: 7.5 lb-ft <li style='margin-bottom: 5px;*>Número mínimo de nudos por unión: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia del cuello a la que debe ser instalado el primer nudo: 3-1/4' </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Pasos de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 15px;*>La longitud necesaria para instalar perros en cada caso, se obtendrá multiplicando el diámetro 25 veces hasta 1' y 35 veces hasta 2' <li style='margin-bottom: 15px;*>1. Doblar el cable de acero a la medida requerida, para formar el ojo, instalar la primera grapa que deberá ser junto a la punta muerta del cable, aprox. 10 cm y asegurarla con la sección en "U", en tanto la línea de carga debe descansar y ser sujeta por la silleta de la grapa, acomodar el guardacabo en la posición de carga <li style='margin-bottom: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NUDO14F/96329-retenida1.jpg' alt='*> <li style='margin-bottom: 15px;*>2. Instalar la segunda grapa de la misma manera y al otro extremo, junto al guardacabo, sujetar firmemente pero aún no a la fuerza requerida <li style='margin-bottom: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NUDO14F/96329-retenida1.jpg' alt='*> <li style='margin-bottom: 15px;*>3. Colocar la tercera grapa (si aplica) exactamente a la mitad de la otras dos. Todas las grapas deben quedar con la misma orientación <li style='margin-bottom: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NUDO14F/96329-retenida3.jpg' alt='*> <li style='margin-bottom: 15px;*>4. Aplicar una leve tensión, apretar y rectificar el agarre de las tuercas haciéndolo de manera paulatina y alternada, hasta llegar a la torsión recomendada <li style='margin-bottom: 15px;*>5. Revisar todas y cada una de las grapas antes de efectuar la primera maniobra y posteriormente en lapsos regulares ya que la tensión tiende a alargar el cable y por consiguiente disminuye su diámetro </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Nota Importante</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>NOTA: La retenida se estirará y es posible que su diámetro cambie cuando comience la tensión. Se debe inspeccionar periódicamente y volver a tensionar. El valor de torque recomendado está basado en tuercas limpias, secas y libres de cualquier humectante.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento FFC 4500 para instalaciones estructurales certificadas
Característica 2	Torque definido de 7.5 lb-ft para aseguramiento reproducible
Característica 3	Mínimo 2 nudos por unión para redundancia de carga
Característica 4	Posicionamiento preciso a 3-1/4' del cuello del perno
Característica 5	Diseño forjado para alta carga constante y demanda extrema
Característica 6	Procedimiento de instalación cuantificado por diámetro de cable