



Tarjeta decodificadora para radio switch 5 zonas con DTMF.

SKU: RRSW05 Marca: Ruiz Electronics Categoría: Accesorios Generales

\$2,555.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Activación por DTMF Alimentación de 10V a 15V Cinco salidas con Relevador Clave de 3 dígitos, reprogramable por usuario vía DTMF Tonos audibles para reconocimiento de comandos Almacenamiento de estados para cortes en alimentación Reestablecimiento de clave de fábrica por DTMF y reseteo <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'>Tarjeta decodificadora de 5 zonas con salidas de relevador internos para 500 W. Cuenta con acuse de recibo para indicar que la tarjeta realizó la acción correcta de encendido o apagado de los equipos conectados. Es la forma más económica de controlar remotamente algún motor, sirena, estrobo, alarma, puerta, barrera vehicular, calefacción, refrigeración, alumbrado, repetidor, etc.</p> <!-- Sección de funcionamiento --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionamiento</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Tiempo mínimo de duración del tono DTMF: 50ms Comando de 5 dígitos: [Clave 3 dígitos][Salida 1-5][Estado 0-1] Confirmación audible: 3 tonos (encendido), 1 tono largo (apagado) Cambio de clave: [Clave actual] + 99 + [Nueva clave] Reestablecimiento de fábrica: *58747 + reinicio dentro de 10 segundos Tiempo máximo entre dígitos: 4 segundos Modo pulso: [Clave][Salida][2] - Cambio temporal de 1 segundo Modo verificación: [Clave][Salida][5] - Confirma estado sin modificar <!-- Sección de conexiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> RXA: Entrada de audio (Salida de audio de radio) TXA: Salida de audio (Entrada de audio de radio) NA: Normalmente Abierto C: Terminal Común NC: Normalmente Cerrado <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 10V a 15V </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Salidas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 5 salidas con relevador <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 500W </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Comunicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo: DTMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo mínimo de tono: 50ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo máximo entre dígitos: 4 segundos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modos Especiales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pulso de salida: [Clave][Salida][2] - Cambio temporal de 1 segundo <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación de estado: [Clave][Salida][5] - Confirmación sin modificar </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto económico de equipos críticos
Característica 2	Reprogramación completa vía tonos telefónicos
Característica 3	Persistencia de estados ante fallos eléctricos
Característica 4	Doble modo pulso y verificación sin instalación
Característica 5	Acuse sonoro de ejecución de comandos
Característica 6	Restablecimiento de fábrica por secuencia DTMF