



UPS de 6000 VA/6000 W, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada NEMA L6-30P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 2 UR (Alta Densidad), Con 2 Tomas NEMA L6-20R y 2 NEMA L6-30R

SKU: OL6KTRTHD Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$103,452.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/CP1500AVRLCD/80784-cyber-power.jpg' alt=''*> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); border-left: 4px solid #ff0000; padding: 15px; margin-bottom: 15px;*> <strong style='color: inherit;*>Nota: Este equipo debe ser arrancado por un experto de CyberPower para hacer efectiva la garantía. Para más información comunicarse con el departamento de Ingeniería. </div> <div style='background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); border-left: 4px solid #ff0000; padding: 15px;*> <strong style='color: inherit;*>Nota 2: Este equipo entrega voltaje a la salida de 200-240 Vca y NO deriva a 120 Vca por fase. Sí se requiere voltaje de salida a 120 Vca se requiere forzosamente el transformador modelo OL6KSTF. </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Requisitos para arranque</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Cable 8 AWG del cableado al UPS. Nivel de voltaje de alimentación adecuado de 200-240 VAC. Interruptor de entrada de 80 Amperes (2x40). Sistema de aterrizaje aislado bien referenciado a tierra. </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p>El UPS Smart App Online OL6KTRTHD de CyberPower ofrece más potencia en menos espacio. De hecho, se puede configurar en 2U de espacio en rack o como torre, en comparación con montajes de 3U y 4U para modelos de UPS similares, lo que le brinda más espacio para expandirse. El OL6KTRTHD presenta una topología de doble conversión para una protección de energía perfecta y un RMCARD205 preinstalado.</p> <p>Para el monitoreo, este UPS ofrece una nueva pantalla LCD de matriz de color multifunción de última generación que es simple de configurar y fácil de usar. Las alertas codificadas por colores proporcionan un estado claro del UPS y la orientación de la pantalla gira automáticamente cuando se coloca en una configuración de torre.</p> <p>El OL6KTRTHD garantiza la máxima eficiencia y capacidad de salida con una clasificación de factor de potencia (PF) de 1. El modo ECO GreenPower UPS™ de ahorro de energía permite hasta un 96% de eficiencia al tiempo que reduce el consumo de energía y disipación térmica. El ventilador variable de 7 velocidades proporciona una gestión térmica automática, basada en la carga de energía, para reducir el ruido.</p> <p>El módulo de batería extendido (EBM) BP144VL2U01 opcional amplía el tiempo de respaldo y se pueden conectar hasta diez EBM al UPS para obtener más tiempo de respaldo. Además, todo está respaldado por una garantía de tres años (incluidas las baterías).</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Entrada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 200 - 240 Vac <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 50 - 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Enchufe: NEMA L6-30P <li style='margin-bottom: 5px;*> src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-246' alt=''> NEMA L6-30P <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: 3 m </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Salida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida VA: 6,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida Watts: 6,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de Potencia: 0.99 <li style='margin-bottom: 5px;*>No entrega salida: 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Transformadores reductores: OL6KSTF <li style='margin-bottom: 5px;*>Total de tomas: 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tomas: NEMA L6-20R (2) y NEMA L6-30R (2) <li style='margin-bottom: 5px;*> src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-247' alt=''> NEMA L6-30R </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Baterías</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: 12 x 12V/6Ah <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 200, 208, 220, 230, 240 Vac (Configurable) ±2% <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respaldo (6000 W): 1.4 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respaldo (3000 W): 4.9 Minutos </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Grado de red <li style='margin-bottom: 5px;*>Administración Remota: SNMP / HTTP (RMCARD205 incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño en Rack: 2 UR <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 433 x 86 x 719 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 41.91 Kg (incluye batería) </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arranque profesional obligatorio para validación de garantía
Característica 2	Salida 200-240 VAC exclusiva; requiere transformador OL6KSTF para 120 VAC
Característica 3	Expansión hasta 10 módulos de batería para autonomía extendida
Característica 4	Pantalla LCD con alertas codificadas por colores para monitoreo inmediato
Característica 5	Instalación eléctrica con cable 8 AWG e interruptor 80 A (2x40 A)
Característica 6	Aterrizaje aislado bien referenciado para protección del equipo y carga