



UPS Interactivo / 1000 VA / 600 W / 6 Tomas NEMA 5-15R / 4 con Respaldo / 2 sin Respaldo / USB de Monitoreo

SKU: DS-UPS1000-R/X Marca: HIKVISION Categoría: UPS - No Break

\$1,333.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UPS interactivo de 1000 VA / 600 W diseñado para protección de equipos críticos en entornos de oficina y pequeños centros de datos. Proporciona respaldo de batería en 4 tomas NEMA 5-15R y supresión de picos en 2 tomas adicionales. El rango de voltaje de entrada de 85 a 150 VCA permite operación estable bajo condiciones eléctricas variables. Incluye puerto USB para monitoreo local del estado del dispositivo, facilitando la supervisión de carga, nivel de batería y eventos de energía sin requerir software de gestión de terceros. La batería de 12 V / 9 Ah es reemplazable, con modelo sugerido PS-1290-F2 para mantenimiento preventivo.Características GeneralesCapacidad: 1000 VA / 600 WBatería: 12 V / 9 Ah (reemplazable, modelo sugerido PS-1290-F2)6 salidas NEMA 5-15R (4 con respaldo de batería, 2 con supresión únicamente)Voltaje de entrada: 85 - 150 VCA, 50/60 HzVoltaje de salida: 102 - 132 VCAPuerto USB para monitoreo local del dispositivo (sin integración con software de terceros)Protección contra sobrecarga y descarga eléctricaPeso: 5.4 kgDimensiones: 274 x 95 x 139 mmDesempeñoCapacidad: 1000 VA / 600 WVoltaje de entrada: 85 - 150 VCA, 50/60 HzVoltaje de salida: 102 - 132 VCATiempo de respaldo 15 W: 280 minutosTiempo de respaldo 32 W: 110 minutosTiempo de respaldo 42 W: 90 minutosTiempo de respaldo 55 W: 65 minutosTiempo de respaldo 65 W: 50 minutosFísicas y EléctricasBatería: 12 V / 9 AhPeso: 5.4 kgDimensiones: 274 x 95 x 139 mm6 tomas NEMA 5-15R (4 con respaldo, 2 sin respaldo)Puerto USB para monitoreo localContenido del PaqueteUPS DS-UPS1000R/XCable de alimentaciónCable USBManual de usuario

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo hasta 280 minutos con carga ligera de 15 W
Característica 2	Monitoreo local mediante puerto USB integrado
Característica 3	Protección contra sobrecarga y descarga eléctrica
Característica 4	Rango de entrada amplio 85-150 VCA para estabilidad
Característica 5	4 tomas con batería y 2 con supresión únicamente
Característica 6	Batería reemplazable 12 V / 9 Ah de fácil mantenimiento