

Refacción / Tarjeta Electrónica ZL38 120V para Barrera GARD4, G3750 Y GARD8

SKU: 3199-ZL38110 Marca: CAME Categoría: Refacciones

Garantía: 3 años

$4,899.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales
Tarjeta electrónica ZL38 120V para barreras CAME
Diseñada para uso en sistemas de automatización de puertas y barreras
Permite control de velocidad y ajustes de seguridad
Incluye ajustes para detección de obstáculos

Modelos compatibles
GARD-4
G-3750
001-G03750120A
001-G03750120
KT-G3750-W
KT-G3750-N
GARD-8
001-G2180Z
KT-GARD-8S
KT-GARD-6S

Conexiones eléctricas
L-N: Alimentación 230V (c.a.)
F-FC: Microinterruptor de ralentización en cierre (N.C.)
M-N: Motor 24V (c.c.)
F-FA: Microinterruptor de ralentización en apertura (N.C.)
10-E: Salida 24V para accesorios
2-C1: Contacto (N.C.) de 'reapertura durante el cierre'
1-2: Pulsador de parada (N.C.)
2-C5: Contacto (N.C.) de 'cierre inmediato'
2-3: Pulsador de apertura (N.O.)

Configuración DIP
DIP 1 ON: Función de cierre automático activada
DIP 2 ON: Función 'solo abre' con pulsador y transmisor activado
DIP 3 ON: Salida 24V en movimiento y posición de cierre activada
DIP 4 ON: Función de 'acción mantenida' activada
DIP 5 ON: Prelampeggio en apertura y cierre activado
DIP 6 ON: Detección de presencia de obstáculo activada
DIP 7 ON: Función 'esclavo' (motor pilotado) activada
DIP 8 OFF: Función de cierre inmediato activada
DIP 9 OFF: Función de 'parada total' activada
DIP 10 ON: Función de aumento de acción frenante activada

Ajustes y configuración
Trimmer SENS: Regulación de sensibilidad del dispositivo amperométrico
Trimmer A.C.T.: Tiempo de cierre automático (1' a 120')
Selector de velocidad: Posiciones Min, Med o Max para apertura/cierre
Selector de ralentización: Posiciones Min o Max

Especificaciones
Tensión de alimentación: 120V
Salida accesorios: 24V max. 30W
Salida lámpara: 24V-3W max.
Salida para antena: Compatible con cable RG58
Conexión de dos barreras: Comunicación mediante terminales RX-TX-GND

Compatibilidad electromagnética
Cumple con norma EN 61000-6-2
Cumple con norma EN 61000-6-3
Cumple con Directiva 2004/108/CE

Seguridad eléctrica
Cumple con norma EN 60335-1
Cumple con Directiva 2006/95/CE
Certificación CE de conformidad

Instalación y mantenimiento
Requiere instalación por personal cualificado
No operar con tensión presente al instalar la tarjeta de radiofrecuencia

Desmontaje y reciclaje según normativa vigente

Funciones de seguridad
Detección de obstáculos (DIP 6)
Parada de emergencia (pulsador 1-2)
Cierre inmediato (contacto 2-C5)
Función 'acción mantenida' (DIP 4)
Indicación de posición de barrera

Conexión de radiofrecuencia
Conector para antena RG58
Memorización de mandos a distancia
Modo programación: botón PROG + transmisor