

Antena VHF-UHF / 136-512 MHz / Ganancia 2.1 dBi / Potencia 200 W / Omnidireccional 360° / Conector PL-259 / 55.8 cm (22.0 in) / Montaje Magnético

SKU: KIT-TXP-SD90 Marca: TXPRO Categoría: Móviles

Garantía: 3 años

$595.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La antena VHF-UHF con montaje magnético es un sistema de comunicación diseñado para aplicaciones móviles y marinas. Opera en el rango de frecuencia de 136 a 512 MHz, cubriendo de forma continua las bandas VHF y UHF. Cuenta con una ganancia de 2.1 dBi y soporta una potencia máxima de 200 W, lo que permite transmisiones claras y estables. Su patrón de radiación omnidireccional de 360° mantiene una recepción y transmisión uniforme en todas las direcciones, sin requerir orientación específica del vehículo o embarcación. La antena integra un conector PL-259 macho, estándar en aplicaciones marinas y móviles, y se suministra con base magnética de 90 mm (3.5 in) y cable RG58 de 4.5 m (14.8 ft) terminado en conector SO239 para su conexión al equipo de radio.

Características Generales
Rango de frecuencia: 136 - 512 MHz (VHF/UHF)
Ganancia: 2.1 dBi
Potencia máxima de entrada: 200 W
Patrón de radiación: omnidireccional 360°
Longitud total de la antena: 55.8 cm (22.0 in)
Conector de antena: PL-259 macho
Montaje magnético de 90 mm (3.5 in) de diámetro
Cable RG58 de 4.5 m (14.8 ft)
Conector del cable: SO239
Aplicaciones: móviles vehiculares y marinas

Desempeño
Rango de frecuencia: 136 - 512 MHz
Ganancia: 2.1 dBi
Potencia máxima: 200 W
Cobertura omnidireccional 360°
Recepción y transmisión uniforme en todas las direcciones

Físicas y de Conexión
Longitud de antena: 55.8 cm (22.0 in)
Conector de antena: PL-259 macho
Base magnética: 90 mm (3.5 in)
Cable: RG58 de 4.5 m (14.8 ft)
Conector del cable: SO239

Contenido del Paquete
Antena VHF-UHF 136-512 MHz
Montaje magnético de 90 mm (3.5 in)
Cable RG58 de 4.5 m (14.8 ft) con conector SO239