



Apagador inteligente Wifi 2.4 / 2 canales Para apagador doble / 10A por canal / Compatible con asistentes de voz

SKU: SHELLY2PMGEN3 Marca: SHELLY Categoría: Control de Iluminación

\$808.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Apagador inteligente Wifi 2.4 / 2 canales / 10A por canal Control y monitoree remotamente dos circuitos eléctricos diferentes, persianas enrollables, estores y otros motores bidireccionales desde cualquier lugar. Incluye monitorización de energía. Control y monitoree remotamente dos circuitos eléctricos diferentes, persianas enrollables, estores y otros motores bidireccionales desde cualquier lugar. Incluye monitorización de energía.

2 canales con 10A por canal, 18A pico máximo. Funcionamiento sin hub, instalación simplificada. Dimensiones compactas de 37x42x16 mm. Conectividad Wi-Fi 2.4GHz y Bluetooth 4.2. Alimentación universal 110-240V AC. Medicación de energía en cada canal. Dimensiones compactas de 37x42x16 mm. Conectividad Wi-Fi 2.4GHz y Bluetooth 4.2. Alimentación universal 110-240V AC. Medicación de energía en cada canal.

Material de la carcasa: Plástico. Temperatura de operación: -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F. Humedad: 30 % a 70 % HR. Conectividad de configuración y control Wifi 2.4GHz. Bluetooth 4.2 (solo para agregar, no para control). Usuarios simultáneos: 20. Usuarios compartidos: a 100 cuentas. Usos principales: Interruptor inteligente de 2 canales. Automatice sus luces y realice un seguimiento de su consumo de energía en tiempo real. Control de cubierta (rodillo). Automatice y controle la posición de persianas, cortinas, toldos, portones y otros motores bidireccionales.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de dos circuitos independientes
Característica 2	Medición de consumo energético por canal
Característica 3	Operación sin hub requerido
Característica 4	Control de motores bidireccionales integrado
Característica 5	Conectividad dual WiFi 2.4GHz y Bluetooth 4.2
Característica 6	Dimensiones compactas para caja de apagador