



Bocina 30w para sistema PA Ritron de la serie LM

SKU: 05500041 Marca: RITRON Categoría: Voceo / Monitoreo Remoto

\$2,223.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bocina de 30W diseñada para sistemas de audio público (PA) de la serie LM, con salida de hasta 95 dB a 15 metros de distancia. Su construcción robusta permite instalación tanto en interiores como en exteriores, mientras que su bocina 50% más grande que el modelo anterior proporciona dispersión de audio mejorada para espacios amplios. Incluye cable RCA mono de 25 pies de longitud y pedestal de montaje giratorio de metal para orientación precisa.

Características principales

- Salida de audio de hasta 95 dB a 15 metros de distancia
- Compatibilidad con modelos LMV150 y LMU450
- Diseño apto para uso en interiores y exteriores
- Potencia de 30W con impedancia de 8Ω
- Cable RCA mono de 25 pies incluido
- Mejor dispersión de audio para espacios grandes
- Pedestal de montaje giratorio y ajustable de metal
- Adaptador RY-CONN 'Y' para conexión de 2 bocinas PA a 1 receptor LM
- Compatible con configuraciones mixtas: 1 bocina PA nueva y 1 heredada (05500040)
- Bocina 50% más grande que el modelo anterior

Especificaciones técnicas

Dimensiones	8.75" L x 11" A x 6.5" H
Potencia	40W @ 8Ω
Impedancia	8 ohms
Conector	RCA phono
Cable incluido	25 pies
Compatibilidad	Todos los receptores LM heredados
Salida de audio	Hasta 95 dB @ 15 m

Montaje: Pedestal giratorio de metal ajustable
Accesorio incluido: Adaptador RY-CONN 'Y'

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida de 95 dB a 15 metros de distancia
Característica 2	Compatible con receptores LM heredados
Característica 3	Diseño robusto para uso interior y exterior
Característica 4	Pedestal de montaje giratorio y ajustable de metal
Característica 5	Adaptador Y para conectar 2 bocinas a 1 receptor
Característica 6	Bocina 50% más grande para mejor dispersión