



Controlador de volumen de 120 W para bocinas de sistemas de megafonía, con relé forzado de 24 V CD

SKU: HN-VC120 Marca: HONEYWELL PAVA Categoría: Procesadores

\$1,759.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El HN-VC120 es un controlador (atenuador) de volumen de pared para el sistema de megafonía y voz de evacuación X-618 de Honeywell, parte de la serie HN-VC. Se instala en cada zona o local para que el usuario ajuste el nivel de audio de los altavoces sin necesidad de acceder al equipo central. Incluye un relé forzado de 24 V CD que permite al sistema anular el ajuste local y forzar el volumen máximo durante una alarma o anuncio de emergencia. Es compatible con instalaciones de 3, 4 y 6 hilos y se monta en una caja eléctrica estándar de pared.

Características principales

- Control de volumen en 5 niveles más apagado (5x2 dB + off)
- Compatible con sistemas de 3, 4 y 6 hilos
- Relé forzado integrado de 24 V CD para anulación en emergencias
- Potencia nominal de 120 W con respuesta de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz
- Se instala en caja eléctrica estándar de 86 x 86 mm
- Acabado blanco (RAL 9010) de perfil bajo
- Parte de la serie HN-VC, disponible también en 6, 30 y 60 W

Especificaciones técnicas

Potencia nominal	120 W
Voltaje de entrada	100 V
Respuesta de frecuencia	50 Hz - 20 kHz
Atenuación	5 x 2 dB + off
Consumo de corriente	20 mA, 24 V CD
Dimensiones	86 x 86 x 75.5 mm
Color	Blanco (RAL 9010)
Sistema compatible	X-618 Digital PA/VA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño industrial y elegante para integración moderna
Característica 2	Control de volumen de 5 niveles precisos
Característica 3	Compatible con sistemas de 3, 4 y 6 hilos
Característica 4	Relé forzado de 24V DC integrado
Característica 5	Potencia nominal de 120W con 50Hz-20kHz de respuesta
Característica 6	Montaje estándar en caja eléctrica de 86x86mm