



KIT BR-160 + RFU505 + NMO58UNC

SKU: KIT5800TN5 Categoría: Móviles

\$1,146.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de antena móvil VHF está diseñado para profesionales de comunicaciones que requieren despliegue rápido y confiable en vehículos de trabajo. Opera en el rango de 144-174 MHz con ganancia de 3 dBi, proporcionando cobertura efectiva en entornos urbanos y rurales. La antena BR-160 soporta potencias de hasta 200 W, ideal para radios base móviles de alto rendimiento. El kit incluye cable coaxial RG-58 de 5 metros (16.4 pies) con conector RFU505 y base de montaje NMO58UNC, permitiendo instalación segura y duradera en cualquier superficie metálica del vehículo.

Características principales

- Rango de frecuencia VHF: 144-174 MHz
- Ganancia de antena: 3 dBi
- Potencia máxima soportada: 200 W
- Longitud máxima de antena: 124 cm
- Cable coaxial RG-58 incluido: 5 m (16.4 ft)
- Conector RFU505 para instalación segura
- Base de montaje NMO58UNC incluida

Especificaciones técnicas

Antena	BR-160
Rango de frecuencia	144-174 MHz
Ganancia	3 dBi
Potencia máxima	200 W
Longitud máxima	124 cm
Cable	N/A (antena sola)
Conector	N/A (antena sola)
Cable y accesorios	Tipo de cable: RG-58
Longitud cable	5 m (16.4 ft)
Conector	RFU505
Montaje	NMO58UNC

Nota: Precio especial aplicable únicamente en la compra conjunta con radio.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango VHF profesional 144-174 MHz para comunicaciones críticas
Característica 2	Ganancia de 3 dBi optimiza cobertura en terreno irregular
Característica 3	Soporta hasta 200 W de potencia para radios de alta salida
Característica 4	Longitud de 124 cm para máxima eficiencia de radiación
Característica 5	Cable RG-58 de 5 m listo para instalación directa
Característica 6	Conector RFU505 asegura instalación estable y confiable