



Kit de baterías recargables de respaldo NiMH 7.2V 1100 mAh para paneles LynxPlus y LYNX Touch

SKU: LYNXRCHKIT-SC Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Baterías

\$580.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El LYNXRCHKIT-SC es un kit de baterías recargables de respaldo para paneles de seguridad Resideo LynxPlus y LYNX Touch. Se compone de 6 pilas tamaño AA de níquel-metal hidruro (NiMH) conectadas en serie, que en conjunto entregan 7.2 VDC y 1100 mAh de capacidad. Su función es mantener el panel operando durante un corte de energía eléctrica, cargándose de forma continua mediante el circuito trickle del propio panel. Es el reemplazo directo cuando la batería de respaldo original llega al final de su vida útil.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Kit de baterías recargables de respaldo para paneles LynxPlus y LYNX Touch6 pilas tamaño AA NiMH conectadas en serie: 7.2 VDC, 1100 mAhCompatible con carga continua tipo trickle a 100 mAReemplazo directo para mantener la autonomía del panel ante falla eléctricaInstalación sencilla en el compartimento de baterías del panel<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPOSICIÓN6 pilas AA NiMH conectadas en serie</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE7.2 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CAPACIDAD1100 mAh</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CARGATrickle continua a 100 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADPaneles Resideo LynxPlus y LYNX Touch</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Kit de baterías recargables de respaldo para paneles LynxPlus y LYNX Touch
Característica 2	6 pilas tamaño AA NiMH conectadas en serie: 7.2 VDC, 1100 mAh
Característica 3	Compatible con carga continua tipo trickle a 100 mA
Característica 4	Reemplazo directo para mantener la autonomía del panel ante falla eléctrica
Característica 5	Instalación sencilla en el compartimento de baterías del panel