



Metro de Cable Coaxial RG-58 LMR-195, Baja Pérdida de 50 Ohms, Conductor de Cobre Sólido

SKU: LMR-195 Marca: Times Microwave Categoría: Coaxiales

\$60.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial Times LMR de alto desempeño y de alta calidad, diseñado para una gran variedad de aplicaciones que requieran un cable RF de baja pérdida y de alta instalación. Este cable es ideal para instalaciones cortas de cable y para saltos para sistemas de comunicación y radio, GPS, WiMax, Satelital, RF ID, Sistemas DAS, etc.

Ventajas del Cable

- Flexibilidad superior
- Mayor facilidad y rapidez de instalación
- Mejor blindaje y menor pérdida comparado con otros cables del tipo RG
- Jumpers para sistemas de comunicación
- Cualquier aplicación

Como sistemas de comunicación y radio, GPS, WiMax, Satelital, RF ID, Sistemas DAS, etc.

Especificaciones Técnicas

- Impedancia: 50 Ohm
- Efectividad de Blindaje: mayor a 90 dB
- Factor de Velocidad: 80%
- Frecuencia Máxima: 6 GHz
- Potencia Nominal: 0.22 kW a 450 MHz
- Material del Conductor Central: Cobre sólido
- Material del Conductor Externo: Diámetro exterior del Cable: 4.95 mm
- Diámetro del Conductor Interno: 0.94 mm
- Blindaje: Malla de Cobre Estándar
- Aislamiento Dieléctrico: Espuma de polietileno

NOTA: Tramos de longitud máxima de 305 metros, para longitudes superiores comunicarse al departamento de ingeniería.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación de 4.4 dB a 150 MHz en 30 m (98.4 ft) para enlaces cortos eficientes
Característica 2	Blindaje superior a 90 dB que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 3	Flexibilidad superior que facilita instalación en espacios reducidos
Característica 4	Desempeño comparable a cables de cobre corrugado con menor peso
Característica 5	Compatible con radio, GPS, WiMAX, satelital, RFID y sistemas DAS
Característica 6	Factor de velocidad 80% para propagación de señal optimizada