



Sirena de pared para sistema de notificación de incendio, 12/24 Vcc automático, 88+ dB(A), Serie L

SKU: HW-L Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Accesorios

\$555.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La sirena HW-L es un dispositivo de notificación audible para sistemas de detección de incendio, diseñado para montaje en pared dentro de la Serie L de System Sensor. Emite una señal sonora de 88+ dB(A) para alertar a los ocupantes de una edificación en caso de emergencia. Selecciona automáticamente su voltaje de operación entre 12 y 24 Vcc, lo que simplifica su instalación con distintos paneles de detección de incendio (FACP). Es eléctricamente compatible con los dispositivos SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes, por lo que puede usarse en actualizaciones de sistemas ya instalados.

Características principales

- Selección automática de operación a 12 o 24 Vcc
- Nivel de sonido de 88+ dB(A) medido a 16 volts
- Interruptor giratorio para tono de sirena y dos niveles de volumen
- Diseño de conexión rápida con mínima intrusión en la caja

Especificaciones técnicas

VOLTAJE NOMINAL12 Vcc o 24 Vcc regulado

RANGO DE VOLTAJE8-17.5 V (12 V) / 16-33 V (24 V)

NIVEL DE SONIDO88+ dB(A) a 16 V

CALIBRE DE CABLE12-18 AWG

DIMENSIONES143 x 119 x 32 mm

TEMPERATURA DE OPERACIÓN0 °C a 49 °C

HUMEDAD10-93% sin condensación

MONTAJEExclusivo para pared

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selección automática de operación a 12 o 24 Vcc
Característica 2	Nivel de sonido de 88+ dB(A) medido a 16 volts
Característica 3	Interruptor giratorio para tono de sirena y dos niveles de volumen
Característica 4	Diseño de conexión rápida con mínima intrusión en la caja
Característica 5	Construcción resistente a manipulaciones
Característica 6	Placa de montaje con resorte que verifica continuidad del cableado
Característica 7	Compatible eléctricamente con SpectrAlert y SpectrAlert Advance