



(XCT) Atenuador con sensor de presencia, apagado automático, ideal para dormitorios, recamaras o cocina.

SKU: MSCLOP153MWH    Marca: LUTRON ELECTRONICS    Categoría: Lutron

\$898.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El atenuador Maestro con sensor de ocupación y vacancia de Lutron combina un atenuador C-L con un sensor infrarrojo pasivo que enciende y apaga la iluminación de forma automática según la presencia de personas. El sensor detecta el calor de los ocupantes en movimiento para saber si el espacio está ocupado, y la tecnología XCT reconoce incluso movimientos finos, como hojear un libro. Regula focos LED y CFL regulables, incandescentes y halógenos, por lo que es ideal para recámaras, cocinas y oficinas donde se busca ahorro de energía sin perder el control manual de la intensidad. No requiere cable neutro y puede instalarse de forma unipolar o en multilocalización con un apagador mecánico de 3 vías o hasta nueve dimmers acompañantes (MA-R o MSC-AD). La placa de pared se vende por separado (modelo CW-1).Características principalesEnciende, atenúa y apaga la luz automáticamente al detectar presencia en el áreaControla focos LED y CFL regulables (150 W), incandescentes y halógenos (600 W)Sensor PIR con tecnología XCT de Lutron que detecta movimientos finos, como hojear un libroCampo de visión de 180° con cobertura de 81 m² (movimiento mayor) y 36 m² (movimiento menor)Retardo de apagado ajustable en 1, 3, 5, 15 o 30 minutos y sensibilidad alta o bajaNivel de encendido configurable: 100 %, 50 %, último nivel usado o preset bloqueadoNo requiere neutro; funciona con apagador mecánico de 3 vías o hasta 9 dimmers acompañantesEspecificaciones técnicasVoltaje120 V~, 60 HzCarga máxima600 W incandescente/halógeno · 150 W LED/CFLSensorInfrarrojo pasivo (PIR) con tecnología XCT, 180°Cobertura81 m² movimiento mayor / 36 m² movimiento menorRetardo de apagado1, 3, 5, 15 o 30 minutos (5 min de fábrica)CableadoUnipolar o multilocalización, sin cable neutroCertificacionesUL, Title 20 / Title 24 de CaliforniaGarantía5 años limitada

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Enciende, atenúa y apaga la luz automáticamente al detectar presencia en el área             |
| Característica 2 | Controla focos LED y CFL regulables (150 W), incandescentes y halógenos (600 W)              |
| Característica 3 | Sensor PIR con tecnología XCT de Lutron que detecta movimientos finos, como hojear un libro  |
| Característica 4 | Campo de visión de 180° con cobertura de 81 m² (movimiento mayor) y 36 m² (movimiento menor) |
| Característica 5 | Retardo de apagado ajustable en 1, 3, 5, 15 o 30 minutos y sensibilidad alta o baja          |
| Característica 6 | Nivel de encendido configurable: 100 %, 50 %, último nivel usado o preset bloqueado          |
| Característica 7 | No requiere neutro; funciona con apagador mecánico de 3 vías o hasta 9 dimmers acompañantes  |